

Link do produktu: <https://www.androla.pl/naswietlacz-ogrodowy-2200lm-ip65-czujnik-ruchu-bia-p-33048.html>



Naświetlacz ogrodowy 2200lm IP65 czujnik ruchu bia

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	34113
Kod producenta	OR-NL-6148WLR4
Kod EAN	5908254801044
Producent	Orno

Opis produktu

Naświetlacz ogrodowy 2200lm IP65 czujnik ruchu bia

Naświetlacz ogrodowy przeznaczony jest do stosowania na zewnątrz, jako oświetlenie parkingowe, ogrodowe, posesji, fasad, reklam, itp. Może być stosowany również wewnątrz (garaże, hale). Źródłem światła są diody LED SMD, które gwarantują dużą energooszczędność i długą żywotność urządzenia. Urządzenie posiada wbudowany czujnik PIR, który włącza światło w chwili pojawienia się ruchu i umożliwia nastawienia czasu świecenia według własnych preferencji (od 10+/- sekund do 15+/- minut). Czujnik wykrywa ruch zarówno w dzień, jak i w nocy. Maksymalny zasięg detekcji wynosi 10 metrów. Ruchoma obudowa pozwala dostosować kąt świecenia do warunków pomieszczenia (poziomo 180°, pionowo 125°). Obudowa odporna na trudne warunki atmosferyczne (-20 ~+40°C). Dostępne kolory: biały lub czarny. Oprawa jest wyposażona w wyjście przekaźnikowe, sterowane wbudowanym czujnikiem ruchu. Maksymalna obciążalność wyjścia: 210W (dla LED), co pozwala na zarządzanie 7 oprawami OR-NL-6148BL4 lub OR-NL-6148WL4.

- Napięcie zasilania 230V~, 50Hz
- Źródło światła LED SMD
- Moc 30W
- Panel solarny nie
- Współczynnik oddawania barw Ra/CRI >80
- Współczynnik oddawania barw Ra/CRI 85
- Strumień świetlny 2200lm
- Temperatura barwowa 4000K
- Materiał klosza PC
- Stopień ochrony 65
- Kolor biały
- Wymiary odbiornika (szer./wys./gł. [mm]) 225 / 187 / 199
- Zasięg detekcji 5-10m
- Sterowanie czujnikiem ruchu tak
- Typ czujnika PIR
- Zakres regulacji natężenia światła LUX <3 LUX~2000
- Kąt widzenia 240
- Zasięg detekcji 5 - 10m
- Regulacja natężenia światła LUX tak
- Zakres regulacji natężenia światła LUX <3-2000LUX
- Regulacja czasu świecenia TIME tak
- Zakres regulacji TIME 10sec±3sec - 15min±2min
- Regulacja zasięgu detekcji SENS tak