

Link do produktu: <https://www.androla.pl/plafon-zonda-led-emergency-12w-bialy-pc-czujniki-p-5324.html>

Plafon ZONDA LED EMERGENCY 12W biały PC czujniki

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	04737
Kod producenta	OR-PL-391WLPMR4
Producent	Brak

Opis produktu

Plafon ZONDA LED EMERGENCY 12W, biały, PC, czujnik ruchu PIR

ORNO OR-PL-391WLPMR4

Charakterystyka:

Plafon przeznaczony do automatycznego oświetlania wewnętrznych pomieszczeń, takich jak klatki schodowe, korytarze, piwnice, garaże, magazyny.

Wyposażony jest w 24 diody LED SMD 5730 firmy EPISTAR, które idealnie rozświetlą każde pomieszczenie. Centralnie umieszczony czujnik pasywnego podczerwieni reaguje w chwili pojawienia się ruchu, a czujnik zmierzchowy (w zależności od ustawień) załącza oświetlenie tylko wtedy, gdy jest taka potrzeba. Plafon dodatkowo wyposażony jest także w dodatkową 3-godzinną funkcję oświetlania awaryjnego, która załącza się w przypadku zaniku napięcia.

Oświetlenie to jest realizowane na oddzielnym obwodzie LED (6 diod LED o łącznej mocy 1,2W). Źródłem zasilania awaryjnego jest wbudowany akumulator litowy o napięciu 3,7V i pojemności 1500mAh.

Potencjometry do regulacji:

regulacja czasu świecenia TIME
regulacja czułości natężenia światła LUX

Parametry techniczne:

zasilanie: ~230V/50Hz
max obciążenie: 12W/1,2W
ilość diod LED: 24/6 SMD 5730
strumień świetlny: 800/80lm
temperatura barwowa: 4000K
trwałość źródła LED: 30 000h
współczynnik oddawania barw: ≥ 80 CRI
stopień ochrony: IP20
klosz: poliwęglan (PC), mleczny (nietłukący)
kąt detekcji: 360°
zasięg wykrywania ruchu: 6 m.
natężenie światła: <3-2000 lux
czas świecenia: min: 10 sek.±3 sek.; max: 3 min.±2 min.
temperatura pracy: -10°C ~ +40°C
dostępny kolor: biały
wymiary: 290 x 67 mm (śr./gł.)

Stan: Nowy