

Link do produktu: <https://www.androla.pl/zrodlo-zasilania-awaryjne-sinusoida-12v-230v-300w-p-17852.html>

Źródło zasilania awaryjne sinusoida 12V 230V 300W

Cena	530,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18297
Kod producenta	URZ3404
Kod EAN	5901890013086
Producent	Kemot

Opis produktu

Awaryjne źródła zasilania Kemot

Moc znamionowa: 300 W
Rodzaj baterii: 12 V DC
Maksymalne napięcie akumulatora: 15 V DC
Zakres napięcia wejściowego: 180 - 275 V AC
Częstotliwość wejściowa: 45 - 60 Hz
Zakres napięcia wyjściowego: 230 V AC +/-8%
Częstotliwość wyjściowa: 50/60 Hz +/-0,5 Hz
Kształt napięcia wyjściowego: Czysta sinusoida
Efektywność wyjściowa: > = 85% (DC na AC)
Prąd ładowania akumulatora: Maks. 10 A
Czas przełączania: =< 4 ms
Zabezpieczenia: Przed przeciążeniem, zwarcie, zbyt wysokim lub zbyt niskim napięciem
Dopuszczalna temperatura pracy: 0 - 40°C
Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10 - 90%
Wymiary: 14,5 x 18 x 24 cm
Waga: 4,3 kg

Systemy awaryjnego zasilania marki KEMOT

służą do ochrony wybranych urządzeń przed zakłóceniami zasilania, których konsekwencją może być zaburzenie lub też przerwanie ich pracy.

Seria urządzeń PROsinus marki KEMOT doskonale sprawdzi się do zasilania np. pomp centralnego ogrzewania lub pomp w instalacjach kominków, a także silników indukcyjnych, czy np. urządzeń automatyki instalacji z wykorzystaniem konwektorów ciepła oraz wszelkich urządzeń wyjątkowo wrażliwych na najmniejsze zmiany kształtu napięcia. Ich zaletą jest czysty sinusoidalny przebieg napięcia wyjściowego (zasilającego odbiory), dzięki któremu urządzenie zapewnia stabilną pracę, zapobiegając efektowi przegrzewania się odbiorów indukcyjnych. Wraz z akumulatorem 12V stanowią kompletne urządzenie zasilania gwarantowanego 230 VAC.

Zastosowanie

Awaryjne zasilanie pieców

Urządzenia RTV (telewizory, tunery, hi-fi, dvd)

Urządzenia AGD (lodówki, blendery)

Elektronarzędzia (wiertarki, szlifierki)

Zasilanie ładowarek (smartfony, tablety, telefony, laptopy, gps-y)

Pompy, sprężarki (wody, ciepła, klimatyzatory)

Urządzenia biurowe (faksy, komputery, monitory)

Inne urządzenia o mocy zasilania do 300 W przy pracy ciągłej (500 W MAX w impulsie)

Zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Zabezpieczenie przed zwarcie
Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem
Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem

Inwerter

Zasilanie awaryjne

przetwornica zasilania

Urządzenie może pracować w trzech trybach

Jako awaryjne źródło zasilania z funkcją ładowania - przetwarza napięcie stałe 12V DC podawane z akumulatora zewnętrznego na napięcie zmienne 230V AC oraz doładowuje akumulator zewnętrzny.

Jako prostownik - doładowuje akumulator zewnętrzny

Jako przetwornica - przetwarza napięcie stałe 12V DC z akumulatora na napięcie zmienne 230V AC

inwerter
Przetwornica UPS
Awaryjne Zasilanie Pieca CO
Zasilacz awaryjny
zasilanie awaryjne
Przetwornica zasilania
Zasilanie awaryjne
sposób na brak prądu
blackout
Zasilanie awaryjne UPS do kotłów
Zasilanie awaryjne UPS pieców gazowych