

Link do produktu: <https://www.androla.pl/akumulator-inr18650d260-2600mah-li-ion-3-6v-10a-p-47515.html>



Akumulator INR18650D260 2600mAh Li-Ion 3.6V 10A

Cena	22,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	49037
Kod producenta	INR18650D260D
Kod EAN	5903864721782
Producent	Brak

Opis produktu

Akumulator INR18650D260 2600mAh Li-Ion 3.6V 10A

Akumulator przemysłowy 2600mAh 9.36Wh Li-Ion (litowo-jonowy) 3.6V / 3.7V.

Wymiary: 18.4x65.0 mm. Waga 44 g.

Pojemność minimalna 2550mAh
Pojemność typowa 2600mAh.
Rezystancja wewnętrzna $\leq 25\text{ m}\Omega$
Standardowy prąd rozładowania 0.52A
Maksymalny prąd rozładowania 10A
Standardowy prąd ładowania 520mA
Szybki prąd ładowania 2600mA
Ładowanie CC&CV do napięcia 4.2V
Zalecane rozładowanie do napięcia 2.5V
Zakres temperatur ładowania 0°C ~ 45°C
Zakres temperatur rozładowania- 20°C ~ 60°C

Uwaga!

Ogniwa Li-Ion / Li-Polymer mogą być bardzo niebezpieczne w przypadku niewłaściwego użycia.
Każde ogniwo lub pakiet ogniw przed użyciem musi mieć zamontowany układ PCM.
Niewłaściwe użycie lub zwarcie może spowodować ogień lub eksplozję.
Używać ogniw zgodnie z parametrami zawartymi w karcie katalogowej producenta ogniwa.
Nie wkładać ogniw do sprzętu lub ładowarek w odwrotnej polaryzacji.
Nie zwierać ogniw, np. poprzez włożenie do kieszeni razem z kluczami.
Zawsze używać ochronnych etui na ogniwa.
Nie rozbierać i nie deformować ogniw.
Nie używać jeśli ogniwo ma uszkodzona izolację.
Nie przeładowywać ani nie poddawać nadmiernemu rozładowaniu.
Nie poddawać działaniu wody i wysokich temperatur.
Nie lutować.
Unikać wibracji i nadmiernego nacisku.
Nie wystawiać ogniw na działanie ognia.
Trzymać poza zasięgiem dzieci.
Nie używać modyfikowanych lub uszkodzonych ładowarek.
Nie zostawiać ogniw w ładowarce na dłużej niż 12 godzin.
Przechowywać w chłodnym, suchym i przewietrzonym pomieszczeniu.
Zużyte ogniwa poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi regulacjami.