

Link do produktu: <https://www.androla.pl/czujnik-ruchu-mini-360-ip20-orno-p-17515.html>



Czujnik ruchu MINI 360' IP20 Orno

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17914
Kod producenta	OR-CR-249
Kod EAN	5902560321432
Producent	Brak

Opis produktu

Czujnik ruchu MINI 360°, IP 20

ORNO OR-CR-249

Charakterystyka

małogabarytowy czujnik podczerwieni
służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi
do zastosowania wewnątrz pomieszczeń
współpracuje z oświetleniem LED-owym
regulacja: czasu świecenia (TIME) i czułości natężenia światła (LUX)
kolor: biały

zasilanie: ~230V/50Hz
max. obciążenie: 1200W
stopień ochrony: IP 20
kąt widzenia: 360°
czas świecenia: min: 10 sek.±3 sek. max: 30 min.±2 min.
zasięg czujnika: max. 6 m (średnica)
natężenie światła: <3-2000 lux
wymiary: ø80 x 41 mm (śr./gł.)