

Link do produktu: <https://www.androla.pl/generator-500ms-s-120mhz-2-kanaly-uni-t-utg4122a-p-31460.html>



Generator 500MS/s 120MHz 2 kanały Uni-T UTG4122A

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30440
Kod producenta	MIE0392
Producent	Uni-T

Opis produktu

PARAMETRY GŁÓWNE

Szerokość pasma analogowego: 120 MHz
Liczba kanałów: 2
Częstotliwość próbkowania: 500 MS/s
Generowane przebiegi: sinusoida, kwadrat, rampa, harmoniczne, impulsowe, szumowe, DC, arbitralne
Tryby pracy: wyjście aktywne/nieaktywne, ciągły, modulowany, przemiatanie, burst
Rodzaje modulacji: AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, OSK, PWM, SUM, QAM

CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWE

Sinusoida: 1 µHz~120 MHz
Kwadrat/impuls: 1 µHz~40 MHz
Rampa: 1 µHz~3 MHz
Przebiegi harmoniczne: 1 µHz~60 MHz
Przebiegi szumowe (-3 dB): pasmo 120 MHz

PRZEBIEGI ARBITRALNE

Zakres częstotliwości: 1 µHz~30 MHz
Długość zapisu: 8 ~ 32 Mpts
Rozdzielczość pionowa: 16 bitów
Czas narastania/opadania: <6 ns

CECHY OGÓLNE

Zasilanie: 100 V~240 V AC rms, 50/60 Hz
Wyświetlacz: 8" TFT LCD (800x480 px)
Wymiary: 336 x 164 x 108 mm
Waga: 3,5 kg
Akcesoria: przewód zasilający, przewód USB, 2x przewód BNC, płyta CD