

Link do produktu: <https://www.androla.pl/licznik-zuzycia-energii-1-faz-100a-orno-p-17522.html>



Licznik zużycia energii 1-faz 100A Orno

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	05787
Kod producenta	OR-WE-512
Kod EAN	5902560322378
Producent	Orno

Opis produktu

1 fazowy licznik energii elektrycznej z certyfikatem MID, 100A

Orno OR-WE-512

Charakterystyka:

Urządzenie do dokonywania wskazań w jednostkach metrycznych (kWh), służy do bezpośredniego pomiaru mocy czynnej w układzie jednofazowym. Specjalny układ elektroniczny pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia generuje impulsy w ilości proporcjonalnej do pobieranej energii elektrycznej. Pobór energii w fazie sygnalizowany jest miganiem LED (5+1). Pomiar energii jest wykonywany zgodnie z normami EN50470-1:2006, EN50470-3:2006 Dyrektywy 2014/32/EU.

Parametry techniczne:

zasilanie: 230 AC, 50/60Hz
wyświetlacz: LCD (liczba cyfr 5+1=00000,0 kWh)
prąd: 5(100)A
częstotliwość impulsów: 1000 imp/kWh
sygnalizacja odczytu: miganie LED
normy: EN50470-1:2006, EN50470-3:2006 Dyrektywy 2014/32/EU
stopień ochrony: IP 20
montaż: szyna DIN TH-35mm
wymiary: 18,2 x 95,3 x 72 mm (szer./wys./gł.)