

Link do produktu: <https://www.androla.pl/mikrofon-bezprzewodowy-2-kanaly-uhf-u3000-azusa-p-25025.html>



Mikrofon bezprzewodowy 2 kanały UHF U3000 Azusa

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	25917
Kod producenta	MIK0147
Kod EAN	5901890034357
Producent	Brak

Opis produktu

MIKROFON BEZPRZEWODOWY 2 KANAŁY UHF U3000 AZUSA

Specyfikacja systemu

Kanały: 2

Zakres częstotliwości: UHF 518-938 MHz

Typ modulacji: D-QPSK

Stabilność: +/- 0,05%

Skala dynamiki: >90 dB

Maks. Odchylenie: +/- 25 kHz

Zakres odchylenia: 30 kHz

Pasma przenoszenia: 60 Hz-16 kHz

Stosunek S/N: > 102 dB

Zniekształcenia: =<0,3%

T.H.D: =< 0,5%

Wyjścia audio: 2x XLR (zbalansowane); wyjście mix Jack 6,3 mm (mono); gniazdo zasilacza (2,5/5,5)

Temperatura pracy: 0~45oC

W zestawie: odbiornik, 2x mikrofon do ręki, zasilacz sieciowy, przewód 6,3 mm

Specyfikacja odbiornika

Poziom sygnału wyjściowego: 0-100 mV

Typ anteny: UHF, gumowa

Czułość: 15 dBμV

Zakres czułości: =< 12 dBμV

Pobór mocy: 220 mA

Zasilacz:

Wejście: 100-240 V; 50/60 Hz

Wyjście: 12 V, 300 mA

Wymiary: 195x137x40 mm

Waga: 319 g

Specyfikacja nadajnika

Wbudowana antena

Emisja sygnałów harmoniczných: -50 dBc

Moc wyjściowa: 8 mW (maks. 30 mW)

Zasięg: do 30 m.

Baterie: 2x AA 1,5 V