

Link do produktu: <https://www.androla.pl/radio-cb-48-plus-multi-alan-p-22152.html>



Radio CB 48 PLUS MULTI ALAN

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22277
Kod producenta	URZ0544
Producent	Brak

Opis produktu

RADIO CB 48 PLUS MULTI ALAN

OGÓLNE

Liczba kanałów: 40 AM/FM (400 AM/FM)
Zakres częstotliwości: 26,960 - 27,400 MHz
Kontrola częstotliwości: Pętla fazowa PLL
Temperatura pracy: -10°C - 55°C
Zasilanie: DC 13,8 V $\pm$ 15%
Wymiary zewnętrzne: 180 x 50 x 150 mm
Waga: 1 kg

ODBIORNIK

System odbioru: superheterodyna z podwójną przemianą częstotliwości
Częstotliwości pośrednie: 10,695 MHz i 455 KHz
Czułość: 0.5 μ V przy 20dB SINAD w AM/FM
Moc wyjściowa audio: 2,0 W, 8 Ohm
Zniekształcenia akustyczne: <8% przy 1 KHz
Tłumienie częstotliwości lustrzanej: 65 dB
Separacja kanałów: 65 dB
Odstęp sygnał/szum: 45 dB
Pobór prądu przy odbiorze: 250 mA

NADAJNIK

Moc wyjściowa: 4 W
Modulacja: AM: od 85% do 95%, FM:1,8 KHz $\pm$ 0,2 KHz
Pasmo przenoszenia: 500 Hz $\div$ 3 kHz
Impedancja wyjściowa: 50 Ohm
Odstęp sygnał/szum: min 40 dB
Pobór prądu: 1100 mA bez modulacji