

Link do produktu: <https://www.androla.pl/radio-cb-midland-210-ds-asq-am-fm-p-22148.html>



Radio CB MIDLAND 210 DS ASQ AM/FM

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22258
Kod producenta	URZ0714
Kod EAN	5901890003131
Producent	Brak

Opis produktu

RADIO CB MIDLAND 210 DS ASQ AM/FM

OGÓLNE

Zakres częstotliwości: 26,960 - 27,400 MHz
Liczba kanałów: 40 AM/FM
Kontrola częstotliwości: Pętla fazowa PLL
Temperatura pracy: -10°C - 55°C
Zasilanie: DC 13,8 V $\pm$ 15%
Gniazdo antenowe: 50 Ohm, PL-259
Wymiary zewnętrzne: 190 x 38 x 124 mm
Waga: 1,2 kg

ODBIORNIK

System odbioru: superheterodyna z podwójną przemianą częstotliwości
Czułość: $<1 \mu\text{V}$ przy 20 dB SINAD
Częstotliwości pośrednie: 10,695 MHz i 455 kHz
Separacja kanałów: 65 dB
Tłumienie częstotliwości lustrzanej: 65 dB
Moc wyjściowa audio: min. 2,0 W przy 8 Ohm
Zniekształcenia audio: $<3\%$ przy 1 KHz
Pobór prądu podczas czuwania: 200 mA

NADAJNIK

Moc wyjściowa: 4 W
Modulacja: AM: 85% do 95%; FM: 1,8 KHz $\pm$ 0,2 KHz
Pasma przenoszenia: 500 Hz $\div$ 3 kHz
Impedancja wyjściowa: 50 Ohm
Maksymalny pobór prądu: 1100 mA (Bez modulacji)

WYPOSAŻENIE

Radiotelefon z kablem zasilającym zakończony wtykiem do zapalniczki
Elektretowym mikrofonem z przedwzmacniaczem
Uchwyt mikrofonu
Uchwyt do mocowania radia
Śruby mocujące radio i uchwyt
Instrukcja obsługi
CE deklaracja zgodności