

Link do produktu: <https://www.androla.pl/skaner-czytnik-kodow-kreskowych-bezprzewodowy-aut-p-20439.html>



Skaner czytnik kodów kreskowych bezprzewodowy aut

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21272
Kod producenta	AD72
Kod EAN	5902557292226
Producent	Brak

Opis produktu

CZYTNIK BEZPRZEWODOWY BLUETOOTH 4.0 SKANER KODÓW

Czytnik posiada wbudowaną pamięć. Dzięki temu urządzenie automatycznie zapamięta odczytywane kody w razie utraty komunikacji z bazą. Możliwe jest także przestawienie czytnika w tryb zapamiętywania "ręcznie" poprzez zeskanowanie kodu sterującego (kody sterujące znajdują się w książce kodów dołączonej do urządzenia). Po zakończonym skanowaniu, wystarczy odczytać kod sterujący służący do wysyłania do stacji, aby wszystkie zeskanowane kody zostały wysłane do stacji. Czytnik działa na bluetooth 4.0 !

Czytnik pozwala na połączenie się ze smartphonami, tabletami i innymi urządzeniami.

Czytnik ma możliwość automatycznego skanowania i ustawienia interwału odczytu!
Zalety Czytnika

Dwa tryby pracy: ciągły (skanowane kody są wysyłane do komputera od razu po zeskanowaniu) i opcja zapamiętywania kodów. Opcję skanowania bezpośredniego należy włączyć po zakupie skanując kod "Common mode" ze str. 4

Ergonomiczny design i sprawdzona konstrukcja znacznie usprawniająca pracę z kodami
Plug & Play (nie wymaga sterownika)
Odporność na wstrząsy
Dołączony Kabel USB

Obsługa programów: Subiekt GT, Weaver WMS, WF-MAG, Comarch Optima, PC Market, SAGE Symfonia, Fakturka PL, Ergo Software, Sprzedaż i Magazyn oraz inne.

Zestaw zawiera

czytnik kodów kreskowych
Odbiornik BLUETOOTH 4.0
Kabel do ładowania USB RJ-45 (ok 1m)
Podstawa
Pudełko + książka kodów w jęz angielskim
Instrukcja PL

Specyfikacja techniczna

Stan: Fabrycznie NOWY
Materiał wykonania: ABS + PC
Wymiary 15,5cm x 7,0cm x 9,2cm
Waga: 168g
Szybkość odczytu: 10ms
Zasięg pracy: do 10m
Rozdzielczość: ? 4mil
Intensywność świecenia lasera: 3000 - 12000 Lux
Rodzaj, typ czytnika: ręczny, laserowy, jedno liniowy

Ładowanie z portu USB: 5V Maksymalny Pobór mocy: 350mW Odczyt kodów: UPC/EAN/JAN, UPC/EAN i suplementy, UCC/EAN 128, EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, CODE128, CODE128(Full ASCII), CODE39, CODE93, CODE39 (Full ASCII), CODE39 (TriOptic), CODE11, GS1-DATAE, INDUS25, IATA25, MATRIX25, CHINESE25, CODABAR, MSI i wiele innych