

Link do produktu: <https://www.androla.pl/telefon-stacjonarny-bezprzewodowy-gigaset-a540-ip-p-19304.html>



Telefon stacjonarny bezprzewodowy Gigaset A540 IP

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	20578
Kod producenta	A540IP
Kod EAN	4250366849072
Producent	Brak

Opis produktu

Telefon bezprzewodowy DECT/GAP VoIP

***GAP zapewnia podstawową współpracę telefonów/słuchawek DECT pochodzących od różnych producentów**

Bezprzewodowy telefon internetowy służący do rozmów przez Internet (VoIP) jaki i przez stacjonarną sieć telefoniczną (opcjonalnie). Telefon obsługuje do 6 kont VoIP, także od różnych operatorów, przy czym można porwać dwie rozmowy VoIP i jedną przez sieć stacjonarną jednocześnie. Dzięki możliwości zalogowania 6 słuchawek, telefon może pełnić funkcję prostej centrali IP PBX a jeśli czekasz na ważną wiadomość e-mail, telefon Gigaset A540 IP może powiadomić o jej odebraniu przez słuchawkę, podając datę i godzinę oraz temat wiadomości. Dzięki energooszczędnym zasilaczom, w które wyposażone są nowe Gigasety z serii ECO-DECT, telefony te zużywają 60% mniej energii w porównaniu ze zwykłymi telefonami bezprzewodowymi Siemens.

Dodatkowo, regulują moc transmitowanych fal radiowych w zależności od odległości słuchawki od stacji bazowej.

Cechy produktu

Instrukcja konfiguracji FreecoNet

Graficzny, monochromatyczny wyświetlacz z podświetlaniem: 96x64 px | 1,8"

Liczba obsługiwanych kont VoIP: 6 kont SIP

Rejestracja maksymalnej liczby słuchawek: 6 słuchawek

Liczba równoczesnych połączeń: 3 połączenia (2x VoIP, 1x linia analogowa)

Obsługa linii miejskiej

Książka adresowa: 150 wpisów

Kodeki audio: G.722 (dźwięk HD), G.711, , G.726, G.729AB

Zasięg bezprzewodowy wewnątrz budynku | na zewnątrz: 50m | 300m

Czas wyładowania baterii stan czuwania | rozmowa: 200h | 18h

ECO-DECT: do 60% niższe zużycie energii, redukcja mocy nadawania do 80% (tryb ECO) lub 100% (tryb ECO Plus)

Menu w języku polskim

Funkcje telefoniczne

Transfer połączeń: dedykowany przycisk „R” lub „INT” na klawiaturze słuchawki

Zawieszanie połączeń: dedykowany przycisk „R” na klawiaturze słuchawki

Wyciszanie połączeń: dedykowany przycisk na klawiaturze słuchawki

Powtórne wybieranie numeru (pamięć ostatnio wybieranych 10 numerów)

Możliwość prowadzenia konferencji

Tryb głośnomówiący: dedykowany przycisk na klawiaturze słuchawki

Regulacja głośności

Identyfikacja abonenta

Lista połączeń (do 25 połączeń nieodebranych)

Szybkie wybieranie numerów

Możliwość wyboru linii przed każdym połączeniem

Wybieranie przez linię stacjonarną w przypadku awarii linii VoIP

Możliwość zdefiniowania melodii dzwonka i koloru podświetlenia wyświetlacza dla każdego wpisu w książce telefonicznej oraz dla połączeń wewnętrznych
Wyciszanie sygnału dzwonka w ustawionych godzinach

Zawartość opakowania

Stacja bazowa Gigaset A540IP
Zasilacz stacji bazowej
Przewód Ethernet (sieciowy)
Przewód telefoniczny
Słuchawka Gigaset A540H
Dwa akumulatory do słuchawki AAA (NiMH, 400 mAh)
Pokrywa akumulatorów słuchawki
Ładowarka słuchawki
Zasilacz ładowarki
Skrócona instrukcja obsługi - PL
Płyta CD